

iGET

MP9 VÍZÉRZÉKELŐ Felhasználói útmutató - HU

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Fenntartjuk a jogot a kézikönyv végleges értelmezésére.

Csomaglista

Nyissa ki a csomagot, és győződjön meg arról, hogy a készülék jó állapotban van, és az összes alább felsorolt tartozék megvan.




Vízérzékelő (XI)



Kézikönyv (XI)

Megjelenés és funkciók

Megjelenés



Jellemző


Ez a termék innovatív kétoldalas kialakítással, forgatható nyílással és IP66 vízállósági besorolással rendelkezik, amely garantálja a normál használatot párák és poros környezetben, valamint rendkívül alacsony energiafogyasztással és alacsony feszültséggel rendelkezik.

jelzés és online jelentési funkciók.


Széles körben használják bankokban, raktárakban és otthonokban.

Specifikáció


Vezeték n. protokoll	FSK
Átviteli frekvencia	868MHz
Átviteli teljesítmény	13dBm (868MHz)
Üzemi feszültség	DC3V (CR123A)
Nyugalmi áram Kommunikációs távolság	<30µA 800m (nyílt terepen)
Akkumulátor élett. alkalommal)	5 év (napi 10 alkalommal)
IP-osztály	IP66
Vízszint érzékelő	0,5 mm
Üzemi hőmérséklet	0°C - +55°C
Üzemi páratartalom	<95% relatív páratartalom
Dimenzió	58x58x21 mm



és kövesse az utasításokat a további műveletekhez.
(3) Csavarhúzóval csavarja le a két fém szondát, és a kapocsnál fogva nyissa ki a hátlapot, majd távolítsa el az akkumulátor szigetelőcsíkjaikat.



Clasp position



Értesítés

Az elemcsere után meg kell húzni a csavarokat. Ha nem húzza meg őket, fennáll a víz szivárgásának veszélye, ami károsíthatja a termék áramkörtét.

Funkcióutasítás

(1) Ezt a terméket pannellel kell használni. A termék első használatakor vagy a panel cseréjekor azt csatlakoztatni kell a panelhez.

(2) Ez a termék alacsony feszültségre emlékeztető funkcióval rendelkezik. Amikor a termék akkumulátorának feszültsége alacsony, a vízérzékelő alacsony feszültségre emlékeztetőt küld a panelnek.

Garancia és biztonság értesítés

- Ne helyezzen nehéz vagy éles tárgyakat a készülékre.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy hőhatásnak, és ne takarja le.
- Ne tegye ki a készüléket az ajánlott hőmérsékletnél magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékletű környezetnek.
- Ne tegye ki a készüléket 85%-nál nagyobb párák és poros környezetnek, beleértve az esőt és a fagyadékokat.
- Ne használjon korrózió tisztítószeret a készülék tisztításához.
- Ne tegye ki a készüléket erős mágneses vagy elektronikus interferenciának.
- Ne használjon a készülékhez mellékelt adaptereket.
- A mellékelt tápegységet csak olyan elosztóhálózatra szabad csatlakoztatni, amelynek feszültsége megegyezik a tápegység típusútmutatóján található adatokkal.
- Ne hagyja a hálózati adaptert alacsonyabb égési hőmérsékletű helyeken és emberi testrészekben.

mivel az adapter felforrósodhat és sérülést okozhat.(Ha az eszköz tartalmazza)

i) Ne használja a készüléket evés vagy ivás közben.

j) A készüléket tartsa gyermekek elől elzárva.

k) A felhasználó nem jogosult a készülék szétszerelésére vagy alkatrészeinek cseréjére. Az eredetileg nem hozzáférhető burkolatok felnyitása vagy eltávolítása áramütés veszélyének teheti ki Önt. A készülék nem megfelelő összeszerelése és újracsatlakoztatása szintén áramütés veszélyének teheti ki Önt. A szervizelést csak szakképzett szervizszemélyzetre bízza.

l) Ha a készülék egy bizonyos ideig -10°C-nál alacsonyabb hőmérsékletű környezetben volt, hagyja a készüléket kikapcsolt állapotban egy 10°C és +40°C közötti hőmérsékletű helyiségben egy óránál tovább. Csak ezután kapcsolhatja be. A készülék garanciális

javításával kapcsolatban forduljon a kereskedőhöz. Technikai problémák és kérdések esetén forduljon a kereskedőhöz.

m) Háztartások esetében: A feltüntetett szimbólum (áthúzva)

A terméken vagy a kísérő dokumentumokon található kerékes szemetes szimbólum (kerékszékes szemetes) azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A termék megfelelő ártalmatlanítása érdekében adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken, ahol ingyenesen átveszik. A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket, amelyeket egyébként a nem megfelelő hulladékkezelés okozhatna. További információért kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladékkezelő szolgáltatóhoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása bírságot vonhat maga után, a nemzeti előírásoknak megfelelően. Felhasználói információk az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról (üzleti és ipari felhasználás): Az elektromos és elektronikus berendezések helyes ártalmatlanításával kapcsolatos részletes információkért kérjük, forduljon kereskedőjéhez vagy szállítójához. Felhasználói információk az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról az Európai Unión kívüli országokban: A fenti szimbólum (áthúzott kerékes kuka) csak a következő országokban érvényes:

Európai Unió. Az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy ahhoz a kereskedőhöz, ahol a berendezést vásárolta. Ezt az áthúzott szemeteskuka szimbólum jelzi a terméken, a csomagoláson vagy a nyomtatott anyagokon. Nem használható víz közelében, pl. fürdőszobák, mosdók, konyhai mosogató, úszómedence közelében, nedves pincében stb.
o) További óvintézkedések: Tartsa be az elektromos készülékekkel való munkavégzésre vonatkozó szabályokat, és a tápkábelt csak a megfelelő elektromos aljzathoz csatlakoztassa. A felhasználó nem jogosult a készülék szétszerelésére vagy alkatrészeinek cseréjére. Az eredetileg nem erre a célra szánt burkolatok kinyitása vagy eltávolítása áramütés veszélyének teheti ki Önt. A nem megfelelő összeszerelés és újracsatlakoztatás szintén áramütés veszélyének teheti ki Önt.

Megfelelőségi nyilatkozat:

Az INTELEK LTD ezennel kijelenti, hogy az MP9 (LH-302F/K) típusú eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. EU. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el: www.iget.eu. A termékre vonatkozó jótállási idő 24 hónap.

hacsak másképp nincs meghatározva. RoHS: Ez a készülék megfelel az elektromos és elektronikus berendezésekben található egyes veszélyes anyagok felhasználásának korlátozásáról szóló rendelet (a 391/2016. számú kormányrendelettel módosított 481/2012. számú kormányrendelet) követelményeinek, és így az elektromos és elektronikus berendezésekben található egyes veszélyes anyagok felhasználásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv követelményeinek is. Az RoHS nyilatkozat letölthető a www.iget.eu weboldaltól. Az iGET termékek kizárólagos gyártója/importőre az EU-ban: INTELEK LTD, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno WEBOLDAL: http://www.iget.eu, TÁMOGATÁS: http://www.iget.eu/helpdesk. Copyright © 2025 INTELEK LTD. Minden jog fenntartva.



(4) Nyomja meg és tartsa lenyomva az eszköz jelzőfényét az aleszköz regisztrációs módba kapcsolásához, ekkor a zöld fény gyorsan villogni fog.

(5) Várja meg, amíg a vízérzékelő sikeresen hozzáadódik. A panel egy „ding-dong” hangot ad ki, ha a művelet sikeres. Ha az alkszülék nem működik hozzáadva, kérjük, próbálja meg újra a fenti lépéseket.

Telepítés

A termékszondát felfelé kell elhelyezni a figyelendő helyeken, például ablakokon, beltéri vagy kültéri padlókon, vagy a vízvezeték könyöke alatt. Vízszivárgás esetén az érzékelő riasztási jelet küld a panelnek.